

# Параметризация FM 350–1

# 5

## Обзор главы

В этой главе вы узнаете, как установить и вызвать экранные формы для параметризации.

Экранные формы для параметризации имеют встроенную функцию помощи, которая окажет вам поддержку при параметризации и запуске FM 350–1.

Раздел	Описание	Стр.
5.1	Установка и вызов экранных форм для параметризации	5–2

## 5.1 Установка и вызов экранных форм для параметризации

### Граничные условия

Для передачи данных параметризации в CPU должны быть выполнены следующие условия:

- На вашем PG правильно установлен STEP 7 (версии не ниже 4.02).  
Следующие команды относятся конкретно к STEP 7 (версии 5.0)
- Устройство программирования правильно соединено с CPU
- CPU находится в состоянии STOP

---

### Замечание

При обмене данными MPI через нельзя вставлять или удалять никакие модули S7-300!

---

### Установка экранов для параметризации

Весь пакет для проектирования находится на CD, поставляемом вместе с модулем. Для установки этого пакета выполните следующие действия:

1. Удалите существующий пакет для проектирования, если он имеется.
2. Вставьте CD в дисковод для компакт-дисков своего PG или PC.
3. В Windows 95/Windows NT/Windows 98 откройте диалоговое окно для установки программного обеспечения, дважды щелкнув на пиктограмме "Software [Установка и удаление программ]" на Панели управления.
4. В появившемся диалоговом окне выберите дисковод для компакт-дисков, в каталоге под названием **FMx50-1\Disk1** выберите файл **Setup.exe** и запустите процесс инсталляции.
5. следуйте шаг за шагом командам, отображаемым программой инсталляции.

**Результат:** Компоненты пакета для проектирования устанавливаются в следующих каталогах:

- **SIEMENS\STEP7\S7LIBS\FMx501LIB:** FC, UDT
- **SIEMENS\STEP7\S7FCOUNT:** пакет для проектирования, Readme-файл, оперативная помощь
- **SIEMENS\STEP7\EXAMPLES:** примеры
- **SIEMENS\STEP7\S7MANUAL\S7FCOUNT:** Getting Started [Введение], руководства

---

### Замечание

Если при установке STEP 7 вы выбрали каталог, отличный от SIEMENS\STEP7, то будет введен этот каталог.

---

### **Вызов экранов для параметризации**

Чтобы вызвать экраны для параметризации FM 350–1, выполните следующие шаги:

1. Поместите заказной номер на свободный слот.
2. Дважды щелкните на заказном номере.
3. Подтвердите с помощью "ОК" диалоговое окно, которое, возможно, появится с запросом на сохранение конфигурации.

